

# Более 255 устройств

Руководство пользователя

## Оглавление

Более 255 устройств .....	3
Описание .....	4
Контактная информация .....	5

Более 255 устройств



# TRUE IP SYSTEMS

Описание работы оборудования True-IP Systems с сетью с готовым примером.

## Описание

Для возможности добавить в систему более 255 устройств подготовим сеть по этому примеру. Для корректной работы с оборудованием True-IP Systems настоятельно рекомендуем использовать адреса из ниже приведенного списка, корректная работа на других не гарантируется. Так же рекомендуем обратиться в службу поддержки для расчета и подбора оптимального сетевого оборудования.

**Пул адресов: 128.0.0.0~191.255.255.255**

**маска подсети 255.0.0.0**

**шлюз один на всех например 128.0.0.1**

Пример настройки сети с 750 абонентами, 5ю много-абонентскими вызывными панелями, 2 пульта консьерж, 20 IP камер True-IP iPC, 10 индивидуальных вызывных панелей, 1 сервер видеозаписи IP Server 32 M True-IP, несколько абонентов использует в интеркоме дополнительно еще один монитор.

По умолчанию был выбран адрес на наш маршрутизатор в сети: **128.1.0.1**

Поскольку устройств в сети у нас мало, не более 800, то и маску подсети ставим **255.255.0.0**

В разбросе **128.1.0.1 ~ 128.1.255.255** мы можем занимать адреса для оборудования.

**128.1.0.20** - сервер видеозаписи IP Server 50 M True-IP на котором ведется запись суммарно 35 потоков видео.

**128.1.0.10 — 128.1.0.11** — 2 ПК с установленным пультом консьерж и/или клиентами сервера IP Server 50 M True-IP.

**128.1.0.21 — 128.1.0.25** — 3 вызывных панелей перед парадными входами 2е смонтированы на ограде

**128.1.0.100 — 128.1.0.119** - 20 IP камер True-IP iPC

**128.1.0.120 — 128.1.0.129** - 10 индивидуальных вызывных панелей

**128.1.1.1 — 128.1.1.250** — 1 парадная с1 по 250 абонента

**128.1.2.1 — 128.1.2.250** — 2 парадная с 251 по 500 абонента

**128.1.3.1 — 128.1.3.250** — 3 парадная с 501 по 750 абонента

**128.1.10.1 — 128.1.12.255** — На использование адресов для абонентов у которых имеется дополнительный монитор или индивидуальная вызывная панель перед дверью.

номер квартиры.	SN	IP адрес	Инфо
0002	330103011011000251	128.1.1.1	
0002-1	330103011011009451	128.1.12.13	

Таким образом последующее дополнение системы возможно в любом месте где есть внутренняя локальная сеть. Любому устройству может быть задан или сменен в любой момент IP адрес или же получен по DHCP

## Контактная информация

sale@true-ip.ru - Отдел продаж

support@true-ip.ru - Тех. поддержка

at@true-ip.ru - Тимофеев Алексей Александрович (директор по развитию)

Официальный дистрибьютор в России компания ООО "Алпа СБ"

Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.4

Тел./Факс: (812)702-79-69; (812)252-35-51

E-mail: info@alpatech.ru

[www.alpatech.ru](http://www.alpatech.ru)